

## DLV30A/45A/70A-AYK Serien 0,4 - 7 Nm

## Bürstenlose 40 V DC Elektroschrauber mit Hebel- oder Schubstart



- P: Schubstart; L: Hebelstart;
- Linkslaufschalter zur schnellen Drehrichtungsänderung
- Mechanische Abschaltkupplung
- Schnellwechselfutter für Klingen und Schlüssel, Klingenaufnahme nach DIN-ISO 1123: 1/4"

Modell	Drehmoment Nm	Drehzahl U/min	Ausführung	Steuergerät
<b>Serie DLV30A...-AYK</b>				
DLV30A06P-AYK	0,4 - 3,0 Nm	650	ESD, Schubstart	DEA0151N-AZ
DLV30A06L-AYK	0,4 - 3,0 Nm	650	ESD, Hebelstart	DEA0151N-AZ
DLV30A12P-AYK	0,4 - 3,0 Nm	1.200	ESD, Schubstart	DEA0151N-AZ
DLV30A12L-AYK	0,4 - 3,0 Nm	1.200	ESD, Hebelstart	DEA0151N-AZ
DLV30A20P-AYK	0,4 - 3,0 Nm	2.000	ESD, Schubstart	DEA0241N-AZ
DLV30A20L-AYK	0,4 - 3,0 Nm	2.000	ESD, Hebelstart	DEA0241N-AZ
<b>Serie DLV45A...-AYK</b>				
DLV45A06P-AYK	2,0 - 4,5 Nm	650	ESD, Schubstart	DEA0151N-AZ
DLV45A06L-AYK	2,0 - 4,5 Nm	650	ESD, Hebelstart	DEA0151N-AZ
DLV45A12P-AYK	2,0 - 4,5 Nm	1.200	ESD, Schubstart	DEA0241N-AZ
DLV45A12L-AYK	2,0 - 4,5 Nm	1.200	ESD, Hebelstart	DEA0241N-AZ
<b>Serie DLV70A...-AYK</b>				
DLV70A06P-AYK	3,8 - 7,0 Nm	650	ESD, Schubstart	DEA0241N-AZ
DLV70A06L-AYK	3,8 - 7,0 Nm	650	ESD, Hebelstart	DEA0241N-AZ